SOLDI SMART PRO
DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS

ratiotec®
get connected

1 2 3
contrôle approfondi

Innovant et discret - le détecteur automatique de faux billets Soldi Smart Pro avec fonction de comptage. La trame de signal LED ainsi que le signal d'avertissement sonore fournissent un résultat sans équivoque au point de vente. Les deux signaux peuvent être désactivés pour un contrôle discret.

- Contrôle fiable à 100 % en moins d'une seconde*
- Authentification: IR | MG | MT | SD
- Devise EUR | GBP | CHF | autres en option
- Également disponible en version USD
- Résultat sans équivoque par l'intermédiaire d'une trame de signal LED et d'un signal d'avertissement sonore
- Réglable pour déterminer si un billet suspect doit être éjecté ou retenu à l'arrière ou à l'avant
- Menu utilisateur en 5 langues
- Particulièrement durable grâce à la haute qualité et à l'excellente fabrication
- Également conçu pour une utilisation mobile (batterie en option)
- Nouvelles mises à jour via Update Manager (via USB) ou carte microSD. Pas d'internet connexion requise si mis à jour via carte microSD!

Données techniques	Soldi Smart Pro
Devise	EUR | GBP | CHF | autres en option
Fonction de comptage	✓ (activable et désactivable)
Fonction de rapport	✓ (Quantité | Valeur totale)
Tonalité de signal | Trame de signal	✓ | ✓ (activable et désactivable)
Authentification	IR | MG | MT | SD
Mode veille	✓ (Intervalles de 15 minutes)
Éjection de billets	Réglable: à l'avant ou à l'arrière | Retenir ou éjecter le billet de banque
Menu utilisateur	Arrêt | Son | LED | Mode Eco | Éjection de billets | Langue | Reset
Annonce	Affichage LED à 14 segments
Ouverture possible	✓
Vitesse par billet de banque	0,3 seconde
Mise à jour	Update Manager | Carte microSD
Accessoire en option	Batterie | Kit de nettoyage
Contenu de la livraison	Câble d'alimentation | Mode d'emploi
Dimensions (L x l x H en mm)	170 x 135 x 80
Poids en kg	0,5

Vrais billets

Billets suspects

Réglable pour déterminer si un billet suspect doit être éjecté ou retenu à l'arrière ou à l'avant.

Facile à nettoyer: Ouvrir – enlever la poussière et la saleté – fermer – c'est terminé!

*** Ce produit a été testé avec succès.**
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html

www.ratio-tec.com

Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs d'impression, les illustrations sont similaires. | Statut actuel : 12/2020